

GL-SW-G101-10PSG-I

Коммутатор GIGALINK,
Web-Smart управляемый,
индустриальный на DIN рейку,
8 PoE (802.3af/at) портов 10/100/1000Мбит/с, 2*1000BaseT, 4*SFP,
48В (питание поставляется отдельно)

- ✓ Web-Smart управляемый
- ✓ Рабочая температура: -40°С +75°С

Индустриальные Web-Smart управляемые коммутаторы от GIGALINK GL-SW-G101-10PSG-I поддерживают различные функции STP/RSTP в том числе TurboRing/Turbo Chain/Управление питанием PoE/ автоопределение/ планировщик расписания по питанию/ диагностика/ управление скоростью по портам и зеркалирование портов, IGMP/ VLAN/ QoS/ RMON/. Могут работать в самых жестких условиях и выдавать питание PoE до 30Ватт.



GL-SW-G101-10PSG-I

Краткое описание:

Скорость до 1000 Мбит/с

PoE 802.3af/at

Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Базовая комплектация:

PoE коммутатор

1шт.

Краткое руководство пользователя

1шт.

Крепеж

1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G101-10PSG-I
Сетевые порты	10 x 10/100/1000M RJ-45 портов (8x PoE) + 4x 100/1000M SFP
Производительность, Гбит/с	52
Адресация	48-bit MAC адрес
Мощность PoE	30 Ватт на порт
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1at DTE Power via MDI IEEE802.3ab: 1000Base-T; IEEE802.3z: 1000Base-LX
Управление	Web browser software, System settings, port status/statistics, port control, VLAN, QoS, Link aggregation, port mirroring, Firmware upgrade 802.1x, 802.1w, Configuration backup and restore
Питание	48 VDC (46 ~57VDC), два ввода
Температура, °C	Эксплуатация от -40 до +75
Влажность, %	10 - 90 без конденсата
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	40x106x140
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-G101-10PSG-I	165x265x65	0,89	Габариты зависят от количества заказываемых позиций