

## GL-PE-INJ-AT-G-B

Инжектор PoE GIGALINK, 1Гбит/с,  
802.3at High Power,  
внутренний блок питания

- ✓ Высокая скорость
- ✓ Надежный

Инжекторы позволяют обеспечить питание устройств PD (Powered Device) по Ethernet кабелю. Любое сетевое устройство может выступать в роли PSE (Power Sourcing Equipment) с помощью PoE инжекторов.

Технология PoE позволяет передать питание и данные в удаленную точку по одному кабелю, что избавит от необходимости прокладывать электрический кабель. Таким образом вы сможете сохранить нынешнюю топологию сети, но при это все же получите возможность применить данную технологию.

PoE инжектор - широко применяемое устройство при обновлении инфраструктуры сети, ведь такие устройства, как IP телефон или IP камера, порой не поддерживают другие источники питания.



GL-PE-INJ-AT-G-B

### Краткое описание:

Скорость 1 Гбит/с

PoE 802.3at

### Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

### Базовая комплектация:

PoE инжектор	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Шнур питания	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-PE-INJ-AT-G-B
Интерфейсы	2 10/100/1000 Мбит/с RJ45 порт AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX IEC-60320 C14 (для подключения шнура питания)
Сетевые характеристики	10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (Max 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м) 100BASE-TX: кабель UTP категории 5, 5е (Max 100 м) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100 м) 1000BASE-T: кабель UTP категории 5, 5е, 6 (Max 100m)
PoE	802.3at 25,5W
Сертификация	FCC, CE, RoHS
Температура, °С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	Хранение от 5 до 90 без конденсата. Эксплуатация от 10 до 90 без конденсата
Габариты изделия, ШxГxВ, мм	62x163x37
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-PE-INJ-AT-G-B	180x130x55	0,47	Габариты зависят от количества заказываемых позиций